





Producer III- und IIN-Spezifikationen

 **Hinweis:** Die Druckerspezifikationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Druckers.

	Producer III			Producer IIN		
	6100	7100	8100	6100N	7100N	8100N
Standardsystem	Producer 6100, 7100 oder 8100, Everest- oder Prism-Drucker, Rimage Producer-Softwarepaket (PSS) und externen PC (nur 7100 und 8100).  Hinweis: Angaben zu den Mindest- und Optimalanforderungen für den externen 6100-PC, finden Sie in der Tabelle <i>Zusätzliche Spezifikationen für 6100</i> auf Seite 2.			Producer 6100N, 7100N oder 8100N, Everest- oder Prism-Drucker, und Rimage Producer-Softwarepaket (PSS).		
Anzahl der Rekorder	1	2	4	1	2	4
Abmessungen und Gewicht						
Höhe*	58,7 cm	64,1 cm	72,7 cm	58,7 cm	64,1 cm	72,7 cm
Breite	41,3 cm	41,0 cm	41,9 cm	41,3 cm	41,0 cm	41,9 cm
Tiefe**	62,9 cm	62,9 cm	62,9 cm	62,9 cm	62,9 cm	62,9 cm
Gewicht	29,0 kg	31,8 kg	37,6 kg	38,1 kg	40,9 kg	46,7 kg
mit Everest	49,4 kg	52,2 kg	58,1 kg	58,5 kg	61,2 kg	67,1 kg
mit Prism	38,1 kg	40,8 kg	46,7 kg	47,2 kg	49,9 kg	55,8 kg
	* Die Höhe bezieht sich auf das Gerät ohne die optionale Statuslampe. Sie hat eine Höhe von 15,2 cm. ** Zusätzlich 9 cm für Kabel berücksichtigen.					
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP Professional mit SP2 und Windows Server 2003.			Das unterstützte Betriebssystem wird auf dem integrierten PC installiert. Nur das installierte Betriebssystem wird für dieses Produkt unterstützt.		
Software	Rimage Producer-Softwarepaket (PSS) auf dem integrierten externen PC (nur 7100 und 8100).  Hinweis: Angaben zu den Mindest- und Optimalanforderungen für den externen 6100-PC, finden Sie in der Tabelle <i>Zusätzliche Spezifikationen für 6100</i> auf Seite 6.			Die erforderliche Software wird auf dem integrierten PC installiert.		
Kapazität des Eingabefachs	100 Discs pro Fach. Dieses System verfügt über drei Eingabefächer.  Hinweis: Sie können den Producer 6100, 6100N, 8100 und 8100N mit vier Eingabefächern konfigurieren, wenn Sie das externe Ausgabefach als einziges Ausgabefach konfigurieren. Wenn Sie Ihr System auf diese Weise einrichten, wird beim Producer 8100 und 8100N nach 75 Discs ein Benutzereingriff erforderlich, beim Producer 6100 und 6100N nach 20 Discs.					

Fortsetzung der Spezifikationen auf Seite 2

	Producer III			Producer IIIN		
	6100	7100	8100	6100N	7100N	8100N
Ausgabekapazität	300 Discs bis zum nächsten Benutzereingriff, wenn das Karussell zur Ausgabe benutzt wird.  Hinweis: Der Producer 6100, 6100N, 8100 und 8100N besitzt zusätzlich ein externes Ausgabefach. Weitere Informationen finden Sie oben unter dem Hinweis zur Kapazität des Eingabefachs.					
Netzwerkfähigkeit	Wie Sie Aufträge von einem im Netzwerk eingebundenen PC senden, entnehmen Sie bitte dem Rimage-Handbuch für die erweiterte Installation.					
Ein/Aus	100 – 240 V~, 60/50 Hz, 4,7 – 3,7 A, max. 500 W					
Medien	Die entsprechenden Medienanforderungen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch Ihres Druckers. Mit Rimage Media Kits™ erzielen Sie optimale Aufzeichnungs- und Druckergebnisse.					
Anforderungen an das Druckband	Informationen zu den geeigneten Druckbändern entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch Ihres Druckers. Die erforderlichen Druckbänder sind in den Rimage Media Kits enthalten.					
Grafikdesign	Die entsprechenden Grafikdesignanforderungen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch Ihres Druckers.					
Betriebstemperatur	16 bis 30 °C					
Luftfeuchtigkeit	40 % bis 80 % nicht kondensierend					
Lagertemperatur	-15 bis 35 °C					

Zusätzliche Spezifikationen für 6100

<p>Mindestanforderungen an den externen PC für den Producer 6100</p> <p>Wenn Sie nicht verstehen, was mit diesen Anforderungen gemeint ist, wenden Sie sich an Ihren Computertechniker oder lesen Sie in der PC-Dokumentation nach.</p>	<p>Prozessor: Celeron, 2,0 GHz RAM/Speicher: 1 GB Festspeicher: 60 GB freier Speicher Grafik: Bildschirmauflösung von 1024 x 768, 16-Bit-Farbe Anschlüsse: ein USB 2.0-Anschluss Unterstützte Betriebssystem: Windows XP Professional mit SP2 und Windows Server 2003. Software: Rimage Producer-Softwarepaket (PSS) 8.1 oder höher.</p>
<p>Optimalanforderungen an den externen PC für den Producer 6100</p> <p>Diese PC-Spezifikationen werden empfohlen, wenn mit dem Rimage Producer 6100 DVDs und BDs aufgenommen werden sollen.</p> <p>*Durchsatz auf Grundlage dieser Systemkonfiguration. Das beste Ergebnis erzielen Sie mit einem PC mit diesen Spezifikationen.</p>	<p>Prozessor: Core 2 Duo, E4300 RAM/Speicher: 1 GB, DDR2-533 Festspeicher: Zwei serielle Enterprise Class ATA-Festplattenlaufwerke mit 250 GB und 7200 RPM mit RAID-0-Konfiguration:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partition 1 für das Betriebssystem • Partition 2 für den Rimage-Systemordner <p>Anschlüsse: ein USB 2.0-Anschluss Grafik: 1024 x 768, 32 Bit High Color</p>